



Grandstream Adapter FXS ATA serii HandyTone

Skrócona instrukcja obsługi

Podstawowa obsługa telefonu

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji serii HT50X i HT70X

Podręcznik użytkownika dostępny pod adresem:

www.grandstream.com

©2010 Grandstream Networks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie lub przenoszenie całości lub części dokumentu, w dowolnej formie i dowolnymi środkami, w postaci elektronicznej lub drukowanej, w dowolnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Funkcje podstawowe

Instrukcje dotyczące dzwonienia, odbierania połączeń oraz zawieszania i wznawiania połączeń można znaleźć w podręczniku użytkownika telefonu analogowego. Zazwyczaj są dwa sposoby zakończenia wprowadzania cyfr i wybrania numeru: 1) poczekaj, aż upłynie limit czasu 2) użyj klawisza #.

PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ

Funkcję można zastosować podczas połączenia, które użytkownik chce przekazać do innej osoby

ŚLEPE PRZEKAZANIE:

- 1) Użyj przycisku Flash na telefonie analogowym, aby zawiesić bieżące połączenie.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania możesz użyć kodu z gwiazdką 87 w celu przekazania połączenia: wybierz *87, a następnie numer docelowy przekazania.
- 3) Zakończ wybieranie klawiszem # lub poczekaj, aż upłynie limit czasu.
- 4) Po zakończeniu przekazywania rozmowa zostanie rozłączona.

PRZEKAZANIE NADZOROWANE:

- 1) Użyj przycisku Flash na telefonie analogowym, aby zawiesić bieżące połączenie.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania możesz wprowadzić numer docelowy przekazania i wybrać go.
- 3) Gdy rozmówca docelowy przekazania odbierze, możesz po prostu odłożyć słuchawkę, a funkcja ATA zakończy przekazanie.
- 4) Jeśli rozmówca docelowy przekazania nie odbiera, możesz nacisnąć przycisk Flash, aby powrócić do pierwotnego połączenia.

KONFERENCJA 3-STRONNA

Jeśli prowadzisz rozmowę i chcesz dołączyć trzeciego rozmówcę do konferencji:

- 1) Naciśnij przycisk Flash, aby zawiesić bieżące połączenie.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź numer trzeciego rozmówcy i wybierz go.
- 3) Jeśli trzeci rozmówca odbierze połączenie, naciśnij przycisk Flash, aby utworzyć konferencję z oboma rozmówcami.

- 4) Jeśli trzeci rozmówca nie odbiera, możesz nacisnąć przycisk Flash, aby powrócić do pierwotnego połączenia.
- 5) Naciśnięcie przycisku Flash podczas konferencji spowoduje odłączenie trzeciego rozmówcy.
- 6) Gdy się rozłączysz, konferencja zostanie zakończona dla wszystkich rozmówców. Jeśli usługodawca włączył opcję przekazywania po rozłączeniu konferencji, możesz się rozłączyć, a inni rozmówcy pozostaną na linii i będą mogli w dalszym ciągu prowadzić rozmowę.

Funkcje zaawansowane

Tryb DND

Konfigurowanie trybu DND (Do Not Disturb — Nie przeszkadzać):

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *78, a następnie naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Po pomyślnym włączeniu trybu DND w słuchawce ponownie będzie słychać sygnał wybierania. Teraz można odłożyć słuchawkę.

Wyłączanie trybu DND:

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *79, a następnie naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Po pomyślnym wyłączeniu trybu DND w słuchawce ponownie będzie słychać sygnał wybierania. Teraz można odłożyć słuchawkę.

PRZEKIEROWYWANIE POŁĄCZEŃ

BEZWARUNKOWE PRZEKIEROWYWANIE POŁĄCZEŃ:

Wszystkie połączenia przychodzące będą przekierowywane.

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *72, a następnie numer przekierowania i naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Poczekaj na sygnał wybierania i odłóż słuchawkę.
- 4) Wybierz *73, aby anulować przekierowanie bezwarunkowe.

PRZEKIEROWANIE PRZY ZAJĘTOŚCI:

Połączenia przychodzące będą przekierowywane, gdy telefon jest zajęty.

- 1) Podnieś słuchawkę.

- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *90, a następnie numer przekierowania i naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Poczekaj na sygnał wybierania i odłóż słuchawkę
- 4) Wybierz *91, aby anulować przekierowanie przy zajętości.

PRZEKIEROWANIE PRZY BRAKU ODPOWIEDZI:

Połączenia przychodzące będą przekierowywane, gdy upłynie limit czasu dzwonienia i połączenie nie zostanie odebrane.

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *92, a następnie numer przekierowania i naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Poczekaj na sygnał wybierania i odłóż słuchawkę.
- 4) Wybierz *93, aby anulować przekierowanie przy zajętości.

ODDZWANIANIE

Ta funkcja służy do oddzwaniania pod numer ostatniego połączenia przychodzącego.

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *69, a następnie naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Telefon automatycznie wybierze numer ostatniego połączenia przychodzącego.

Uwaga

Wszystkie funkcje powiązane z kodem z gwiazdką (*XX) są obsługiwane przez domyślne ustawienia ATA. W przypadku gdy usługodawca udostępnia inne kody funkcji, należy się z nim skontaktować w celu uzyskania instrukcji.