



Grandstream Brama FXS serii GXW Skrócona instrukcja obsługi

Podstawowa obsługa telefonu

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji serii GXW400X i GXW42XX

Podręcznik użytkownika dostępny pod adresem:
www.grandstream.com

©2010 Grandstream Networks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie lub przenoszenie całości lub części dokumentu, w dowolnej formie i dowolnymi środkami, w postaci elektronicznej lub drukowanej, w dowolnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Funkcje podstawowe

Instrukcje dotyczące dzwonienia, odbierania połączeń oraz zawieszania i wznawiania połączeń można znaleźć w podręczniku użytkownika telefonu analogowego. Zazwyczaj są dwa sposoby zakończenia wprowadzania cyfr i wybrania numeru: 1) poczekaj, aż upłynie limit czasu 2) użyj klawisza #.

PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ

Funkcję można zastosować podczas połączenia, które użytkownik chce przekazać do innej osoby

ŚLEPE PRZEKAZANIE:

- 1) Użyj przycisku Flash na telefonie analogowym, aby zawiesić bieżące połączenie.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania możesz użyć kodu z gwiazdką 87 w celu przekazania połączenia: wybierz *87, a następnie numer docelowy przekazania.
- 3) Zakończ wybieranie klawiszem # lub poczekaj, aż upłynie limit czasu.
- 4) Po zakończeniu przekazywania rozmowa zostanie rozłączona.

PRZEKAZANIE NADZOROWANE:

- 1) Użyj przycisku Flash na telefonie analogowym, aby zawiesić bieżące połączenie.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania możesz wprowadzić numer docelowy przekazania i wybrać go.
- 3) Gdy rozmówca docelowy przekazania odbierze, możesz po prostu odłożyć słuchawkę, a funkcja ATA zakończy przekazanie.
- 4) Jeśli rozmówca docelowy przekazania nie odbiera, możesz nacisnąć przycisk Flash, aby powrócić do pierwotnego połączenia.

KONFERENCJA 3-STRONNA

Jeśli prowadzisz rozmowę i chcesz dołączyć trzeciego rozmówcę do konferencji:

- 1) Naciśnij przycisk Flash, aby zawiesić bieżące połączenie.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wprowadź numer trzeciego rozmówcy i wybierz go.
- 3) Jeśli trzeci rozmówca odbierze połączenie, naciśnij przycisk Flash, aby utworzyć konferencję z oboma rozmówcami.

4) Jeśli trzeci rozmówca nie odbiera, możesz nacisnąć przycisk Flash, aby powrócić do pierwotnego połączenia.

5) Naciśnięcie przycisku Flash podczas konferencji spowoduje odłączenie trzeciego rozmówcy.

6) Gdy się rozłączysz, konferencja zostanie zakończona dla wszystkich rozmówców. Jeśli usługodawca włączył opcję przekazywania po rozłączeniu konferencji, możesz się rozłączyć, a inni rozmówcy pozostaną na linii i będą mogli w dalszym ciągu prowadzić rozmowę.

Funkcje zaawansowane

Tryb DND

Konfigurowanie trybu DND (Do Not Disturb — Nie przeszkadzać):

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *78, a następnie naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Po pomyślnym włączeniu trybu DND w słuchawce ponownie będzie słychać sygnał wybierania. Teraz można odłożyć słuchawkę.

Wyłączanie trybu DND:

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *79, a następnie naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Po pomyślnym wyłączeniu trybu DND w słuchawce ponownie będzie słychać sygnał wybierania. Teraz można odłożyć słuchawkę.

PRZEKIEROWYWANIE POŁĄCZEŃ

BEZWARUNKOWE PRZEKIEROWYWANIE POŁĄCZEŃ:

Wszystkie połączenia przychodzące będą przekierowywane.

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *72, a następnie numer przekierowania i naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Poczekaj na sygnał wybierania i odłóż słuchawkę.
- 4) Wybierz *73, aby anulować przekierowanie bezwarunkowe.

PRZEKIEROWANIE PRZY ZAJĘTOŚCI:

Połączenia przychodzące będą przekierowywane, gdy telefon jest zajęty.

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *90, a następnie numer przekierowania i naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Poczekaj na sygnał wybierania i odłóż słuchawkę.
- 4) Wybierz *91, aby anulować przekierowanie przy zajętości.

PRZEKIEROWANIE PRZY BRAKU ODPOWIEDZI :

Połączenia przychodzące będą przekierowywane, gdy upłynie limit czasu dzwonienia i połączenie nie zostanie odebrane.

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *92, a następnie numer przekierowania i naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Poczekaj na sygnał wybierania i odłóż słuchawkę.
- 4) Wybierz *93, aby anulować przekierowanie przy zajętości.

ODDZWANIANIE

Ta funkcja służy do oddzwaniania pod numer ostatniego połączenia przychodzącego.

- 1) Podnieś słuchawkę.
- 2) Po usłyszeniu sygnału wybierania wybierz *69, a następnie naciśnij klawisz # lub poczekaj na przekroczenie limitu czasu.
- 3) Telefon automatycznie wybierze numer ostatniego połączenia przychodzącego.

Uwaga

Wszystkie funkcje powiązane z kodem z gwiazdką (*XX) są obsługiwane przez domyślne ustawienia ATA. W przypadku gdy usługodawca udostępnia inne kody funkcji, należy się z nim skontaktować w celu uzyskania instrukcji.